

# 硬貨選別計数機 DC-11

新500円硬貨対応



## 混合金種を正確に選別処理するスタイリッシュデザイン

### 便利な5つの特徴

混ぜた硬貨を自動選別

金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示

操作ボタン見やすい表示で簡単操作

コンパクト設計でどこでも使用可能

バッチ機能付き



◆混合硬貨を選別・計数◆



◆見やすいディスプレイ表示◆

### 製品仕様 硬貨選別計数機 DC-11

|        |   |
|--------|---|
| 計数金種   | 国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)  |
| 計数速度   | 450枚/分(1円、50円硬貨計数時)   |
| ホッパー容量 | 100円硬貨時 400枚  |
| 計数処理   | 混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納  |
| 表示器    | 数字表示器 6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個                                       |
| 操作スイッチ | 主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ |
| 表示内容   | 金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額  |
| 諸機能    | オートストップ機能、カバーオープストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)                          |
| 外形寸法   | [W]470 × [D]210 × [H]257mm  |
| 重量     | 8.0kg   |
| 電源     | AC100V ± 10% 50/60Hz  |
| 消費電力   | 待機時 5W、動作時 10W  |

※本製品は改良のため断りなく外観、仕様を変更することがあります。